

NKB5000-F

HD Network Kontrol Klavyesi



Genel Özellikler

- Kontrol Edilecek Klavye
- DAHUA Bağımsız DVR
- DAHUA (Network) Yüksek Hızlı Dome
- DAHUA Yüksek Hızlı Dome
- Merkez Yönetim Platformu
- Network Video Sunucusu
- RS232, RS485 ve Network Bağlantıları (Wi-Fi)
- PTZ İşlevlerinin Dört Boyutlu Kumanda Kolu Kontrolü
- 4K deşifre canlı izlemeyi destekler.
- U diske 4CH HDMI çıkışı
- Destek anlık ve kayıt
- Destek video Duvar ekran kontrolü
- Ön Ayar pozisyonu, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur & Desen kontrol
- NKB5000-F modeli bir uzatma tuş takımına sahiptir.



4-axis



RJ-45
port



Linux

NKB5000-F

HD Network Kontrol Klavyesi

Teknik Özellikler

Model	Dahua NKB5000-F Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX 4.2.0
Görüntüleme	
Video Çıkışı	4 x HDMI (uzatma kod çözme ekranı)
Akış Tipi	H.265, H.264, MPEG, Standart dışı
Kod Çözme Kabiliyeti	3CH @ 12MP (25fps) / 4CH @ 4K (25fps) / 8CH @ 5MP (25fps) / 12 3MP (25fps) / 16CH @ 2MP (30fps)
Akış Tipi	H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 ve standart dışı
Bölünmüş Ekran	1/4/9/16
Ekran	10.1 "TFT LCD dokunmatik ekran (1280 * 800)
Ses ve Alarm	
Ses Girişi / Çıkışı	1 çift 3,5 mm jack (ayrılmış)
Hoparlör	1
Alarm Girişi	4, Yüksek-düşük seviye (ayrılmış)
Alarm Çıkışı	4 (3 röle, 1 12V_1A) (ayrılmış)
Genel	
Network Arayüzü	2xRJ-45 port (100/1000M)), Wi-Fi
USB Arabirimi	2 USB3.0, 2 USB2.0
Kablosuz İnternet	2.4GHz desteği
RS485	Ptz kontrolü için 1
RS232	Hata ayıklama için 2
RS422	1 (ayrılmış)
Maksimum Kullanıcı Sayısı	64 ("yönetici" dahil)
Maks RS485 Adresi (Her Kullanıcı)	256
Ağ Üzerinden Eklenebilecek Maksimum PTZ (IPC) Sayısı (Her Kullanıcı)	30000
Çevre	
Güç Kaynağı	DC12V, 4A
Güç Tüketimi	25W (maksimum), 18W (bekleme)
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ~ + 55 ° C
Çalışma Nemi	10%~95%
Atmosfer Basıncı	86kpa~106kpa
Boyutlar	Ana Bilgisayar: 425mmx194mmx59mm (joystick hariç) Mini Tuş Takımı: 421mmx105mmx26mm

NKB5000-F

HD Network Kontrol Klavyesi

Net Ağırlık	3.73kg (paket hariç)
-------------	----------------------

