



- APPLICATIONS
- *General Constant Voltage Fields
 - *Industrial fields
 - *Factory control and automation apparatus
 - *Test and measurement instruments
 - *Machine devices



*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

SPECIFICATION

MODEL	MRW-60-12	MRW-120-12	MRW-180-12	MRW-250-12	MRW-360-12
V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
I DC	5.0 A	10.0 A	15.0 A	20.0 A	30.0 A
P OUT.	60 W	120 W	180 W	250 W	360 W
OUTPUT	RIPPLE & NOISE 250mVp-p				
VOLTAGE TOLERANCE	±5%				
LOAD REGULATION	±2%				
SETUP TIME	3S				
V AC	200-240 VAC				
VOLTAGE RANGE	±10%				
FREQUENCY RANGE	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.
EFFICIENCY	82%full load	82%full load	83%full load	83%full load	83%full load
INPUT	INRUSH CURRENT 30A/230V	30A/230V	40A/230V	60A/230V	100A/230V
LEAKAGE CURRENT	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA
OVER LOAD PROTECTION	105% - 180% rated output power SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START				
WORKING TEMP. & HUMIDITY	(-10~+40°C / 20~90 % RH)				
STORAGE TEMP. & HUMIDITY	(-20~+85°C / 20~90 % RH)				
SAFETY STANDART	Compliance to EN55032 Class A Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. User to ensure EMC compliance of the EUT with the requirements of this publication. Uyarı: Bu cihazın çalışması esnasında yaydığı radyo frekanslar yaşam alanları içerisindeki cihazları etkileyebilir. Kullanıcı EMC uyumluluğunu sağlayıcı tedbirler almakla yükümlüdür. Compliance to EN62368-1:2014/AC:2015				
DIMENSIONS (mm)	110*78*38	160*98*42	199*98*42	200*110*50	215*115*50

Uyarılar:

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından kesinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıttı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanımı içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanmı.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.

*** Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK.ELEKTRO AYD.LTD.
EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY
Tel: (212) 238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

Ürünün Cinsi

POWER SUPPLY

Ürünün Markası

MRW POWER

Ürünün Modeli

Ürünün Teslim Tarihi

Fatura No

İthalatçı İmza ve Kaşe



* Ürününüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***

MADE IN PRC

MECHANICAL SPECIFICATION

MODEL	
MRW-60-XX SERIES	
MRW-120-XX SERIES	
MRW-180-XX SERIES	
MRW-250-XX SERIES	
MRW-360-XX SERIES	